

Doro PhoneEasy® 410gsm

Einfaches Klapp-Handy



Große, übersichtlich gestaltete Tastatur



Großes, brillantes und gut ablesbares Farbdisplay



Bluetooth™ für Headsets und Induktionsschleifen

Dieses bedienerfreundliche Mobiltelefon ist ein stilvolles Modell im Klapphandy-Format, mit großen Tasten und deutlicher Display-Darstellung für einfacheres Wählen und SMS versenden. Es ist mit Vibrationssignal, Bluetooth™-Wireless-Technologie und MMS zum Bilderempfang ausgestattet.



doro® 



Doro PhoneEasy[®] 410gsm

Farbe: weiß oder schwarz/weiß

Anrufen/Telefonieren	
Telefonbucheinträge	300
Übernahme aus der Anrufliste ins Telefonbuch	•
Vcard per SMS	•
Vcard per Bluetooth	•
Top10-Kontakte-Funktion	•
Headset-Lautstärkeeinstellung	7
Freisprechfunktion	•
Freisprech-Lautstärkestufen	7
Headset-Anschluss	•
Headset-Lautstärkeeinstellung	7
Annehmen/Auflegen-Taste am Headset-Kabel	•
Stummschalt-Funktion	•
Tastensperre	•
Automatische Tastensperre	•
Tastensperre schalten mit einer Taste	•
Hinterleuchtete Tastatur	•
Gesprächszeitähler	•
Display	
Menüsteuerung	•
Display-Typ	2,0" QCIF
Schwarz/weiß oder Farbe	Farbe
Auflösung (HxB in Pixel)	176 * 220
Größe (HxB in mm)	34*42
Hintergrundbilder	10
Hinterleuchtetes Display	•
Große Schrift	•
Uhrzeit und Datum	•
Weckerfunktion	•
Erinnerungsfunktion	•
Menü-Sprachen	14
Anrufliste	
Entgangene Anrufe	20
Angenommene Anrufe	20
Gewählte Nummern	20
Datum&Zeit-Stempel	•
Eintrag direkt anrufen	•
Eintrag Im Telefonbuch speichern	•
SMS	
SMS-Funktion	Senden & Empfangen
SMS-Funktion ausschalten	•
Beinhaltete Telefonnummer wählen	•
Beinhaltete Telefonnummer speichern	•
Weiterleiten	•
SMS-Absender direkt anrufen	•
Einzelne SMS löschen	•
Alle SMS löschen	•
SMS an mehrere Empfänger	•
Texterkennung	DE/EN/FR/ES/IT
Anrufsignalisierung und Lautstärke	
Profile mit unabhängigen Tonsignal-Einstellungen	2
Polyphone Klingeltöne	20
Klingelton-Lautstärkeeinstellung	7
Maximale Klingelton-Lautstärke bei 1m in dB(A)	>83
Vibrationssignal	•
Tastenton ein/aus	•
Hörgerätekompatibel	T4/M4
Mailbox	
Kurzwahl für Mailbox durch langes Drücken der 1	•
Anbieter-Dienste	
Anklopfen	•
Ständige Anrufumleitung	•
Anrufumleitung bei Besetzt	•
Anrufumleitung bei nicht Abheben	•
Anrufumleitung wenn nicht Erreichbar	•
Netzwahl automatisch/manuell	•
Konferenz	•
SIM-Tools-Funktion	•
Wahlbegrenzung auf eingestellte Nummern	•
Notruffunktion	
Notruf-SMS	•
Wählen einer Notruf-Nummernliste	•
Sicherheit	
Einschalt-Code ein/aus	•
Einschalt-Code ändern	•
SIM-PIN ein/aus	•
SIM-PIN ändern	•
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	•
MMS/EMS	
MMS	Empfangen
Datei-Manager	•
Bluetooth	
Bluetooth 1.2	•
Freisprechprofil (HFP)	•
Headset-Profil (HSP)	•
Deutlich ablesbares Display	•
Ein-/Ausschalten von Bluetooth	•
Sichtbarkeit ein-/ausschalten	•
Gerätenamen einstellen	•
Sprachpfadwahl (Handy/weitergeleitet zu Bluetooth)	•
Automatisch Fenster für Passwordeingabe bei neuem Bluetoothgerät	•
Sonstiges	
Extra Ein-/Ausschalt-Taste	•
Spiel	•
Taschenrechner	•
FM-Radio	•
Ausschalten nicht gewünschter Funktionen	•
Maße/Gewicht/Laden	
Größe (LxBxH in mm)	98*50*19
Gewicht (g)	110
Einfacher Kontakt für Ladestecker	•
Lade-Kontakte für Ladestation	•
Betriebszeiten	
Stand-By-Zeit (h)	280
Gesprächszeit (min)	240
Stromversorgung	
Akku	850mAh Li-ion
Netzteil	100-240V AC 50-60Hz 50mA / 5V DC 650mA
GSM 900/1800/1900	•

Doro kann nicht für fehlerhafte oder fehlende Inhalte verantwortlich gemacht werden. Änderungen zu den Angaben ohne Ankündigung vorbehalten.